



## Miernik cęgowy AB-330

Cena brutto	<b>79,00 zł</b>
Cena netto	<b>64,23 zł</b>
Cena poprzednia	<b>120,54 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>AB-330</b>
Kod producenta	<b>ST-330</b>
Kod EAN	<b>5903802658330</b>
Producent	<b>Abatronic Sp. z o.o.</b>

### Opis produktu

#### SPECYFIKACJA:

Maks. średnica przewodu: 23 mm  
Maks. wskazanie wyświetlacza: 2000  
Szybkość pomiaru (znamionowa): 2 razy na sekundę  
Podświetlenie wyświetlacza: +  
Zamrażanie bieżącego wskazania (HOLD) /wartości maksymalnej (MAX): + / +

#### Pomiar prądu przemiennego

Podzakresy pomiarowe: 2,00/20,00/200,0/400 A  
Dokładność pomiaru:  $\pm(2,5\% \text{ w.w.} + 6 \text{ cyfr})$   
Pasma pomiaru: 50 - 60 Hz

#### Pomiar napięcia stałego

Podzakresy pomiarowe: 0,2/2 /20/ 200/600 V  
Dokładność pomiaru:  $\pm(0,5\% \text{ w.w.} + 5 \text{ cyfr})$

#### Pomiar napięcia przemiennego

Podzakresy pomiarowe: 0,2/2/20/ 200/600 V  
Dokładność pomiaru:  $\pm(1,5\% \text{ w.w.} + 3 \text{ cyfry})$   
Pasma pomiaru: 50-400 Hz

#### Pomiar rezystancji

Podzakresy pomiarowe: 200 $\Omega$ /2k $\Omega$ /20k $\Omega$ / 200k $\Omega$ /2M $\Omega$ / 20M $\Omega$   
Dokładność pomiaru:  $\pm 1,0\% \text{ w.w.} + 4 \text{ cyfry})$   
Test diody / ciągłości obwodu: + / +  
Zerowanie (ZERO): -

Napięcie zasilania / baterie: 3 V/2 x LR03

Wskaźnik niskiego napięcia baterii: + (symbol na wyświetlaczu)

Automatyczne wytaczanie zasilania: po ok. 15 minutach

Zakres temperatur pracy: -10 ~ +50°C

Kategoria przepięciowa: III / 600 V

Wymiary / Waga (z baterią): 200 x 50 x 35 mm / 210 g

Wyposażenie: przewody pomiarowe, futerał

Uwagi: podana dokładność jest dokładnością samego multimetru tj. nie uwzględnia dokładności użytej sondy pomiarowej